

TC GAT710

Univerzální internetová brána Zigbee



Distributor pro CZ:
Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice

CZ


05/2025

www.thermo-control.cz


Uživatelský návod

Úvod

Univerzální internetová brána TC GAT710 je řídicím centrem zařízení v síti Zigbee. Brána slouží jako prostředník mezi aplikací Tuya Smart nebo Smart Life a jednotlivými Zigbee prvky chytré domácnosti. S internetem komunikuje pomocí síťového kabelu. Se zbytkem domácnosti je brána propojená prostřednictvím komunikačního protokolu Zigbee 3.0. Brána spolupracuje s internetovými routery podporující Wi-Fi síť ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.



Indikátor stavu Zigbee sítě
Indikátor stavu internetu



Tlačítko RESET
Síťový LAN konektor
Napájení (USB-C)

Technické parametry

Napájení	5 V DC
Provozní teplota	-10 °C – 55 °C
Komunikace	Bezdrátová, Zigbee 3.0 2,4 GHz
Připojení	LAN: 10/100 Mbps

Upozornění!

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod.

Bezpečnost

Používejte v souladu s platnými předpisy a normami, které platí v daném státě i na území EU. Zařízení používejte v souladu s jeho určením, udržujte ho v suchu. Výrobek je určený pouze k použití v interiéru. Před montáží i používáním výrobku si přečtěte celý návod.

Shoda produktu

Výrobek splňuje následující směrnici: 2014/53/EU.

Obsah balení



Univerzální brána Zigbee



Návod



Adaptér



USB kabel



LAN kabel

Instalace univerzální brány pomocí aplikace

Před zahájením instalace ověřte, že je váš router připojen k internetu a vytváří Wi-Fi síť. Připojte bránu Zigbee k tomuto routeru a následně připojte i svůj mobilní telefon ke stejné Wi-Fi síti.

1. KROK – STAŽENÍ APLIKACE TUYA SMART NEBO SMART LIFE

Stáhněte si aplikaci TUYA Smart nebo Smart Life z Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu.




2. KROK – REGISTRACE NOVÉHO ÚČTU


Chcete-li zaregistrovat nový účet, postupujte podle následujících kroků:




Kliknutím na „Registrace“ vytvoříte nový účet.



Zadejte svoji e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán ověřovací kód.



Zadejte ověřovací kód obdrženy v e-mailu.




Poté nastavte heslo.

3. KROK – NASTAVENÍ SÍTĚ

Připojte bránu ke zdroji napájení, poté připojte síťový kabel k univerzální bráně a k routeru, který podporuje Wi-Fi 2,4 GHz. Ujistěte se, že je mobilní telefon připojený přes Wi-Fi k routeru do stejné sítě v pásmu 2,4 GHz. Poté přejděte na další krok.

Poznámka:


Pokud je brána již spárovaná s jiným účtem a chcete provést nové párování, tak stiskněte tlačítko resetování sítě po dobu 5 sekund.




RESET - tlačítko resetování sítě
(pro resetování brány stiskněte a podržte po dobu 5 sekund)

4. KROK – PŘIDÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ


Otevřete domovskou stránku aplikace Tuya Smart. Vpravo nahoře klikněte na symbol „+“ a poté na **Přidat zařízení** (Add Device). V tento moment bude probíhat vyhledávání brány, které by mělo trvat do jedné minuty. Po vyhledání brány klikněte na tlačítko **Přidat** (Add) a uložit tlačítkem **Dokončeno** (Done). Brána byla přidána do aplikace. Nyní můžete k bráně přidat zařízení.



Vpravo nahoře klikněte na „+“.



Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (Add Device).




Po vyhledání brány klikněte na tlačítko **Přidat** (Add).



Kliknutím na tlačítko „**Dokončeno**“ (Done) dojde k uložení.

5



Pro přidání zařízení k univerzální bráně, klikněte na tlačítko „**Přidat podvýbor**“.

Oznámení o nebezpečných a toxických látkách v elektrických zařízeních

Toxické nebo škodlivé látky nebo prvky					
Název dílu	Olovo [Pb]	Rtuť [Hg]	Kadmium [Cd]	Hexavalent chromium [Cr (VI)]	Polybrominated biphenyl (PBB)
PCB deska	◇	◇	◇	◇	◇
Plastové tělo	◇	◇	◇	◇	◇
Kabel	◇	◇	◇	◇	◇

◇: Označuje, že obsah této toxické a nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech této části produktu je pod maximálním limitem uvedeným v normě SJ/T1163-2006.

X: Označuje, že toxická nebo nebezpečná látka obsažená v alespoň jednom z homogenních materiálů části výrobku překračuje maximální limit stanovený v normě SJ/T1163-2006.



Tento pictogram značí, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí, při běžném používání, až 10 let. Doba používání s ohledem na ochranu životního prostředí vychází z čísla na pictogramu.



Symbol popelnice znamená, že opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení podléhají tříděnému sběru odpadu. Opatřebované zařízení nesmí být likvidováno jako komunální (netříděný) odpad, ale musí být předáno příslušnému subjektu oprávněného ke sběru opotřebovaných zařízení tohoto typu.

Kompletní vysloužilé zařízení můžete také odevzdat prodejci při koupi nového zařízení stejného typu, plního stejnou funkci a ve stejném počtu, v jakém jste jej koupili, tj. výměna 1:1. Bližší informace o subjektech, které se zabývají vyřazenými elektrozařízeními a jsou oprávněny k jejich sběru, získáte na obecním úřadě nebo u prodejce. Nezapomeňte! Správné třídění vysloužilých elektrických a elektronických zařízení zabraňuje negativnímu dopadu na životní prostředí.